OPTOSTOP ®

Bestellcode für optische Fadenwächter

Modell "V1B" und "V1C"

V	1									•				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

1. V = optischer Fadenwächter
2. 1 = 1-fach
3. B = kleines Gehäuse C = größeres Gehäuse
4. S = Flachkabel R = Rundkabel P = Stecker
5. Kabellänge und Befestigungsart - bitte machen Sie genaue Angaben -
   V1B: Stiftleiste, Rund- oder Flachkabel.
   Kabelausgang untere Seite oder links unten..
   V1C: Rund- oder Flachkabel (keine Stiftleiste am Gehäuse).
   Kabelausgang: nur untere Seite.
6. Schaltausgang aktiv: A = bei Fadenlauf; B = ohne Faden (Parallelbetrieb).
7. Empfindlichkeit: 0 = standard; 5 = hoch; V = externe, variable Einstellung.
8. Einschaltzeit "t-on" in Sek..: 0 = 0 P = 0,5 Q = 0,1 R = 1,5 S = 6 T = 3 W = 1
9. Abschaltzeit "t-off" in Sek.: 2 = 0,010 4 = 0,050 0 = 0,1 D = 0,2
   8 = 0,5 6 = 1 X = 3 Y = 6
10. Schaltarten: 0 = mit Abschaltfunktion / statischer Ausgang;
    1 = mit Abschaltfunktion / dynamischer Ausgang.
    2 = ohne Abschaltfunktion / statischer Ausgang;
    3 = ohne Abschaltfunktion / dynamischer Ausgang
11. •
12. Interner Gebrauch (Art der LP)
13. LED-Ø der Lichtschranke und Position der roten LED:
    R = Ø 5 / seitlich; S = Ø 3 / seitlich
    V = Ø 3 / vorne; W = Ø 5 / vorne
    V1B: rote LED "V" oder "S" .
    V1C: rote LED nur "V".
14. Schaltausgang: P = PNP (positiv);
    N = NPN (negativ);
    0 = Datenausgang negativ;
    Q = Datenausgang positiv.
15. Optional 2. Schaltausgang auf Anfrage, nur NPN (100 mA)

OPT_FW\V1_\V1_C_D1.DOC

OTTO STÜBER GMBH & CO. KG
D - 73266 Bissingen/Teck • Germany
Pfarrstrasse 23 • POB 52
Telefon +49 (0) 70 23 / 95 02 - 0
Telefax +49 (0) 70 23 / 95 02 - 33

http:\\www.stuber.de • email: info@stuber.de